

- Pomiar bezpośredni (nie są wymagane przekładniki prądowe)
- Certyfikat MID- Urządzenie zgodne z dyrektywą MID, odpowiednie do celów rozliczeniowych
- Licznik energii czynnej i biernej
- Licznik czasu pracy
- Pulsująca dioda LED dla zużycia energii czynnej
- Wyświetlanie chwilowego zużycia (moc czynna)
- Mechanizm ochronny- zabezpieczenie ustawień hasłem
- Miejsce na plombę
- LCD z podświetleniem
- 6-cyfrowy licznik z jednym miejscem po przecinku
- Przycisk do wyboru wielkości mierzonej i ustawiania parametrów
- Wejście taryfowe T1, T2 (100-240V AC)
- 2 wyjścia cyfrowe (wyjście cyfrowe może być używane jako wyjście impulsowe SO, lub jako przekroczenie progu granicznego)
- Opcjonalnie na specjalne zamówienie możliwa konfiguracja z interfejsami komunikacyjnymi: (M-Bus / RS-485)

Mierzone wartości:

Symbol	Zmierzone wartości	Format	Podstrony			
	Wybierz przy użyciu "Zwiększyć ▲" lub "Zmniejszyć ▼".		Wybierz przy użyciu "Dalej".			
kWh	Całkowita energia czynna pobrana	000000.0	Σ	L1	L2	L3
kWh + part	Częściowa energia czynna pobrana	000000.0	Σ	L1	L2	L3
kWh T1 ¹⁾	Energia czynna pobrana, taryfa 1	000000.0	Σ	L1	L2	L3
kWh T2 ¹⁾	Energia czynna pobrana, taryfa 2	000000.0	Σ	L1	L2	L3
kWh	Całkowita energia czynna oddana	-000000.0	Σ	L1	L2	L3
kWh + part	Częściowa energia czynna oddana	-000000.0	Σ	L1	L2	L3
kWh T1 ¹⁾	Energia czynna oddana, taryfa 1	-000000.0	Σ	L1	L2	L3
kWh T2 ¹⁾	Energia czynna oddana, taryfa 2	-000000.0	Σ	L1	L2	L3
kvarh	Całkowita energia bierna pobrana	000000.0	Σ	L1	L2	L3
kvarh + part	Częściowa energia bierna pobrana	000000.0	Σ	L1	L2	L3
kvarh T1 ¹⁾	Energia bierna pobrana, taryfa 1	000000.0	Σ	L1	L2	L3
kvarh T2 ¹⁾	Energia bierna pobrana, taryfa 2	000000.0	Σ	L1	L2	L3
kvarh	Całkowita energia bierna oddana	-000000.0	Σ	L1	L2	L3

Symbol	Zmierzone wartości	Format	Podstrony			
	Wybierz przy użyciu "Zwiększyć ▲" lub "Zmniejszyć ▼".		Wybierz przy użyciu "Dalej".			
kvarh + part	Częściowa energia bierna oddana	-000000.0	Σ	L1	L2	L3
kvarh T1 ¹⁾	Energia bierna oddana, taryfa 1	-000000.0	Σ	L1	L2	L3
kvarh T2 ¹⁾	Energia bierna oddana, taryfa 2	-000000.0	Σ	L1	L2	L3
V	Napięcie fazowe L/N lub L/L	000.0	Σ	L1	L2	L3
			Σ	L1L2	L2L3	L3L1
A	Prąd	00.00	-	L1	L2	L3
kW	Moc czynna	00.00	Σ	L1	L2	L3
kvar ²⁾	Moc bierna	00.00	Σ	L1	L2	L3
PF	Współczynnik mocy	0.00	Σ	L1	L2	L3
Hz	Częstotliwość	00.0	-	-	-	-
h + part	Licznik częściowego czasu pracy (hhhh.mm)	00000.00	-	L1	L2	L3
kW + d	15 min wartość zapotrzebowania mocy	00.00	-	-	-	-
kW + d + ▲	Max. wartość zapotrzebowania mocy	00.00	-	-	-	-

Wyjaśnienie:

*Częściowa energia – resetowalna, liczona od momentu ostatniego resetu

*Częściowy czas pracy- (L1,L2,L3) resetowalny

Dostępne interfejsy (w zależności od wersji urządzenia):

- S0
- RS 485
- M-Bus
- Wejścia cyfrowe DI
- Wyjścia cyfrowe DO