



kod EAN
SOU-3/230V: 8595188140560

Dane techniczne		SOU-3
Zasilanie		
Zaciski napięcia zasilania:		L - N
Napięcie zasilania:		230 V AC (50 - 60 Hz)
Pobór mocy:		maks. 6 VA / 0.7 W
Max. moc rozproszona (Un + zaciski):		2.5 W
Tolerancja napięcia zasilania:		- 15 % .. +10 %
Przedział poziomu oświetlenia		ustawialne zworką J2
Funkcja ☾ (automat zmierzchowy)		
- przedział 1:		1 ... 10 lx
- przedział 2:		10 ... 100 lx
- przedział 3:		100 ... 1.000 lx
Funkcja ☀ (włącznik świetlny)		
- przedział 1:		100 ... 1 000 lx
- przedział 2:		1 000 ... 10 000 lx
- przedział 3:		10 000 ... 100 000 lx
Ustawialne funkcje:		zworką J3
Poziom oświetlenia:		0.1 ... 1 x zakres
Precyzyjne ustaw. poziomu oświetlenia:		potencjometrem
Czas opóźnienia t:		0 / 1 min. / 2 min.
Ustawienie opóźnienia t:		zworką J1
Wyjście		
Styk wyjściowy:		1x NO (AgSnO ₂)
Prąd znamionowy:		12 A / AC1
Moc łączeniowa:		3000 VA / AC1, 384 W / DC
Prąd szczytowy:		30 A / < 3 s
Napięcie znamionowe:		250 V AC / 24 V DC
Trwałość mechaniczna:		30.000.000 op.
Trwałość elektryczna (AC1):		100.000 op.
Pozostałe dane		
Temperatura pracy:		-30 .. +60°C
Temp. przechowywania:		-30 .. +70°C
Wytrzymałość izolacji:		4kV (zasilanie - wyjście)
Pozycja robocza:		pozioma / pionowa
Stopień ochrony obudowy:		IP 65
Ochr. przeciwprzepięciowa:		III
Stopień zanieczyszczenia:		2
Przekrój przewodów doprowadzających (mm ²):		maks. 1x 2.5 lub maks. 2x 1.5/ z tulejką maks. 1x 2.5
Zalecany przewód:		CYKY 3x 2.5 (CYKY 4x 1.5)
Wymiary:		98 x 62 x 34 mm
Waga:		117 g
Zgodność z normami:		EN 60669-1, EN 60669-2-1

Urządzenie wyposażone jest standardowo w zworkę L-15 (podłączenie 3-przewodowe).
Do prawidłowego działania urządzenia wymagana jest jego instalacja czujnikiem skierowanym w dół lub w bok.

- służy do sterowania oświetleniem w zależności od natężenia otaczającego światła
- wykonanie IP65, obudowa do montażu ściennego, możliwość demontażu obudowy bez śrub
- wbudowany czujnik natężenia oświetlenia
 - automat zmierzchowy - załącza przy spadku natężenia oświetlenia. Zastosowanie do sterowania oświetleniem przy zmianach natężenia (noc, zmrok) - oświetlenie ulic, ogrodu, szyldów reklamowych, witryn...
 - włącznik świetlny - załącza przy wzroście natężenia oświetlenia, wyłącza przy spadku natężenia. Stosuje się go do sterowania oświetleniem po osiągnięciu progu natężenia oświetlenia, w większości wypadków przy wschodzie słońca (zacienienie - żaluzje, panele słoneczne - aktywacja)
- 3 ustawialne wartości opóźnienia czasu w celu eliminacji krótkotrwałych zmian oświetlenia

